



コンクリート打込み状態図

来歴	担当	承認
△× 1 全面書き換え	04.1.7 加藤	吉野
△× 2 項目6変更、注2追記	05.4.25 三浦	05.5.2 菊地
△× 1 TERADAマーク削除	05.6.30 ミウラ	05.7.4 きくち

- 注1. 本機の取付けには、119角深形アウトレットボックス、119角20H継棒、119角P=89大丸穴カバー塗代付が打込んでおく必要があります。
- 注2. CAT5Eモジュラジャックの圧接結線は、取付板の樹脂枠に取付ける前に行って下さい。モジュラジャックは添付品です。

3	11	TM-182-832-8	ウレタンスペーサ			高さ微調整用 添付品
(1)	10		119角P=89大丸穴カバー塗代付			(市販品)
(1)	9		119角20H継棒			(市販品)
(1)	8		119角深形アウトレットボックス			(市販品) JIS C 8336
2	7	4FPS50-SU	本体固定用皿ネジ	ステンレス		M4×50 添付品
2	6	LF0528	JFPAD58IW CAT5Eモジュラジャック			バンドウィット社製 8極8芯
1	5	3F1791	C5M2取付板	鋼板	黒亜鉛クロメート	
1	4	3F1790	カバーS	鋼板	黒亜鉛クロメート	
(1)	3		小扉	アルミ合金	バレル研磨	
(1)	2		蓋	アルミ合金	バレル研磨	
1	1	B02015-03	TFB-3-20KCAプレート Rカット, P=89	アルミ合金	バレル研磨	Rカット

数量	項目群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
承認	03.3.28	吉野	名称	プラグ収納コンセント		備付
検図	03.3.28	菊地		TFB44793R		三角法 尺度
製図	03.3.24	三浦	関連事項	図番		3F4145C
設計	03.3.24	菊地	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			